



PYXIS 8 FACH

DER TYRO PYXIS, DER ANSPRUCHSVOLLE UND VEILSEITIGE HANDSENDER

Die hochwertige Technologie und die vielseitige Einsatzmöglichkeiten machen den Tyro Pyxis 8-fach zum äußerst zuverlässiger Partner. Dazu sind sie so hergestellt, dass sie auch unter erschwerten Rahmenbedingungen einwandfrei funktionieren und durch ihre stabile Bauweise eine hohe Lebensdauer aufweisen.

Beim Pyxis 8-fach hat der Kunde die Wahl zwischen zwei verschiedenen Tastenlayouts, wobei wahlweise auch die firmeneigenen Symbole auf den Tasten angebracht werden können.

In der Standardausführung verfügt der Pyxis über acht Funktionen. Jedoch ist es auch möglich auf diesem bis zu 32 Funktionen zu programmieren. Eine einfache und übersichtliche Bedienung der Menüs wird durch vier LED- Anzeigen unterstützt.

- Bis zu 32 Funktionen über Menüstruktur
- 4 LED nach Wunsch programmierbar
- Garantierte Sicherheit (EMC/E1 Zertifikat/R&TTE/CE)
- Sehr zuverlässig und leistungsstark
- Extrem schnelle Reaktionszeit (0,1 Sekunde)
- Stufenlose Bedienung möglich
- Schmutz- und feuchtigkeitsbeständig (IP 65)
- Schlag- und stoßfest
- Beleuchtete Tasten
- Symbole nach Wahl auf Drucktasten
- Völlig konfigurierbar nach Kundenwunsch
- Sichterkategorie Kat. 3 / PL D (optional)

TECHNISCHE DATEN

Funktionstasten	8 Tasten/8 Tasten wovon 4 mit Richtungspfeilen + Ein und Aus
Stromversorgung	Battery pack NiMH aufladbar 1300 mAh
Nutzungsdauer	± 32 Std. ununterbrochen, ± 7 Std. mit Tastenbeleuchtung
Temperaturbeständigkeit	-30°C / +75°C
Reichweite	350 Meter
Frequenz	868 MHz (mehrere Frequenzen möglich)
Schutzart	IP 65
Abmessungen (L x B x H)	150 x 71 x 31 mm
Gewicht	200 g
Anzahl Sender pro Empfänger	Standard bis zu 8, optional > 9
Tastenbeleuchtung	Standard
Tastensymbole	Nach Kundenwunsch wählbar
Proportionalsteuerung (Stufenlos)	Optional (0-10V Ausgang, nur möglich mit Drucktasten)
LED	4 Stück nach Kundenwunsch programmierbar
Bedienelement am Empfänger	Optional

ZUBEHÖR

Carkit oder 230V Adapter	Standard
Schutzhülle	Optional
Halterung für Sender	Optional
Antennenverlängerungskabel	Optional: 1, 2 oder 5 Meter



Der Auriga Empfänger ist völlig Wetterbeständig und wegen der SPS Steuerung sehr flexibel. Bedienelement am Empfänger möglich.

Hochwertige industrielle Tastatur mit 5 Jahre Garantie der Funktionalität.



Schutzhülle mit Klarsichtfenster bietet praktische Tragemöglichkeiten. Optional erhältlich.



LANDWIRTSCHAFT

ACHSENSTEUERUNG

INTRALOGISTIK

INDUSTRIE

FAHRZEUG-APPLIKATIONEN

NAUTIK

VEILSEITIG EINSETZBAR, JEDERZEIT ZUVERLÄSSIG